

Une conduite claire, dès le premier GO.

Ce guide accompagne l'installation, la connexion à QLab, la lecture des états et la préparation des profils métier de QRT.

Guide pour QRT 10.0.15 · QLab 5 · macOS 13 ou version ultérieure

01

Avant de commencer

QRT observe QLab. Il ne remplace pas votre conduite et ne la modifie jamais.

01

Préparez QLab

Ouvrez QLab 5 et le workspace que vous souhaitez suivre.

02

Ouvrez l'accès View

Dans QLab, autorisez au minimum l'accès OSC View avec un passcode à quatre chiffres.

03

Lancez QRT

La période d'essai de 7 jours commence seulement lors de la première connexion effective à QLab.

QRT utilise des requêtes de lecture. Il n'envoie aucun GO, ne déplace pas le playhead et ne change aucun cue.

02

Connecter QLab

Sur le même Mac, les réglages par défaut suffisent dans la plupart des cas.

QLab et QRT sur le même Mac

01

Dans QLab, ouvrez Workspace Settings → Network → OSC Access.

02

Choisissez un passcode disposant au minimum du droit View. Le droit Control n'est pas nécessaire à QRT.

QLab sur un autre Mac

01

Placez les deux Mac sur le même réseau local de confiance.

02

Dans QRT, choisissez Distant, puis indiquez l'adresse IP ou le nom .local du Mac QLab.

03 Dans QRT, ouvrez QRT → Réglages → Connexion et choisissez Local.

04 Conservez l'adresse 127.0.0.1 et le port 53000, puis saisissez le passcode QLab.

05 Cliquez sur Recharger les workspaces. S'il y en a plusieurs, sélectionnez celui à afficher.

03 Utilisez le port OSC de QLab — 53000 par défaut — et le même passcode View.

04 Autorisez la connexion dans le pare-feu macOS si elle est demandée, puis rechargez les workspaces.

03

Lire l'écran

Les badges décrivent une position dans la conduite. La couleur et la progression restent cohérentes d'un profil à l'autre.

GO

En cours

QLab signale que le cue ou le groupe est actif.

PRE

Avant l'action

Le pre-wait est engagé et le compte à rebours mène vers le GO.

NEXT

Prochain appel manuel

La branche est à venir et attend un GO, sans pre-wait configuré.

NEXT/PRE

Prochain appel avec attente

La branche attend un GO et possède un pre-wait qui commencera à ce GO.

LU

Terminé

QRT a observé le passage par GO puis la fin du cue. L'affichage des cues lus peut être masqué.

GO en cours

Le groupe ou cue racine réellement actif.

Remain / Elapsed

Le temps restant et le temps écoulé fournis par QLab.

Next GO

Le prochain cue actionnable au playhead.

Cues dans le groupe

La chronologie détaillée du groupe, y compris ses niveaux imbriqués.

04

Choisir un profil métier

Tous les postes regardent le même workspace, mais chacun peut retirer ce qui ne le concerne pas.

Reconnaissance automatique

Son

Audio et Mic

Lumière

Light

Vidéo

Video et Camera

Network

Network

Non tagués

Les types qui n'appartiennent à aucun profil technique

Profils de scène

Plateau reçoit automatiquement tous les cues Memo. Jardin et Cour reçoivent les cues portant explicitement leur tag, quel que soit leur type. Ces trois vues partagent le même moteur de timing et restent mutuellement exclusives à l'écran.

Profils personnalisés

Dans Réglages → Profils métier, créez un profil avec un nom et un tag, puis rendez son bouton visible. Son tag peut être placé sur n'importe quel type de cue et plusieurs tags peuvent orienter un même cue vers plusieurs profils. Choisissez ensuite un affichage technique, Plateau ou unique. L'affichage unique occupe tout l'écran et devient exclusif ; sélectionner un autre profil le quitte immédiatement.

Son, Lumière, Vidéo et Network sont reconnus automatiquement par leur type QLab. Un tag explicite peut toutefois ajouter n'importe quel cue à l'un de ces profils.

05

Affecter les cues avec des tags

Les tags complètent la reconnaissance automatique et fonctionnent sur tous les types de cues QLab.

Où écrire le marqueur

Name / Nom	Avec #	Exemple : #JARDIN Entrée comédienne
Notes	Avec #	Exemple : #STAGE RIGHT
Number / Numéro	# facultatif	Exemple : STAGE LEFT ou #COUR

Marqueurs français et anglais

Son	Sound	#SON · #SOUND · #AUDIO
Lumière	Lighting	#LUMIÈRE · #LUMIERE · #LIGHT · #LX
Vidéo	Video	#VIDÉO · #VIDEO
Réseau	Network	#NETWORK · #RÉSEAU · #RESEAU
Plateau	Stage	#PLATEAU · #STAGE
Jardin	Stage Left	#JARDIN · #STAGE LEFT · #STAGELEFT · #STAGE-LEFT · #STAGE_LEFT
Cour	Stage Right	#COUR · #COURS · #STAGE RIGHT · #STAGERIGHT · #STAGE-RIGHT · #STAGE_RIGHT

Un tag peut être placé sur un cue Audio, Light, Video, Network, Wait, Group, Memo ou tout autre type.

Un même cue peut porter deux ou trois tags et apparaître dans tous les profils correspondants.

Plateau affiche automatiquement les Memos et tout autre cue explicitement tagué Plateau, Jardin ou Cour.

Un profil personnalisé ne reconnaît que son propre tag explicite ; son nom ne modifie pas les règles natives.

Le numéro QLab reste affiché tel qu'il a été saisi ; QRT ne le réécrit pas.

06

Comprendre les groupes QLab

QRT parcourt les groupes récursivement. Un groupe peut donc contenir une Timeline, elle-même contenant d'autres groupes, sans ajouter une règle par niveau.

Timeline

Tous les enfants démarrent avec le groupe ; leurs pre-waits déterminent leur position. Dans les niveaux imbriqués, les attentes se cumulent.

Playlist

Les enfants avancent en séquence selon les réglages Playlist de QLab.

Start First & Enter

Le premier enfant démarre et le playhead entre dans le groupe. Les branches suivantes sont annoncées NEXT ou NEXT/PRE.

Start First

Le premier enfant démarre ; les auto-continues et auto-follows peuvent faire vivre une séquence indépendante du playhead.

Start Random

QRT n'invente pas l'enfant choisi : il l'affiche lorsque QLab a réellement effectué le choix.

QLab reste l'autorité de lecture. QRT projette les timers entre deux lectures, puis se recalcule sur l'état QLab sans faire repartir une progression en arrière.

07

Adapter l'affichage

Commencez par le profil du poste, puis gardez seulement les widgets utiles pendant le direct.

Barre principale

Activez ou masquez GO en cours, Remain / Elapsed, Next GO, la liste du groupe et les cues LU.

Affichage Plateau

La liste « Cues dans le groupe » reste une option indépendante et peut être activée ou masquée pour Plateau, Jardin, Cour et les profils personnalisés de scène.

Fenêtre

Choisissez une résolution, le plein écran, l'ouverture en plein écran et le maintien au premier plan.

Langue

Français et English peuvent être changés immédiatement dans Réglages → Affichage.

Profils visibles

Les cases de Réglages → Profils métier déterminent les boutons affichés. Une double flèche ouvre les profils qui ne tiennent pas dans la largeur de la fenêtre.

Affichage unique

Un profil personnalisé peut ne montrer qu'une information centrale en grand. Il désactive alors les autres profils ; cliquer sur un autre profil quitte immédiatement ce mode.

Lisibilité

Ajustez le fond translucide, l'horloge, l'affichage des tags et les seuils orange et rouge.

Affichage navigateur (optionnel)

Dans Réglages → Déploiement local, activez l'affichage navigateur. Sur ce Mac, l'adresse par défaut est `http://127.0.0.1:9470`. Pour un téléphone ou une tablette, choisissez l'adresse d'écoute 0.0.0.0 uniquement sur un réseau de confiance, puis utilisez l'adresse réseau affichée par QRT. Le sélecteur distribue aussi les profils personnalisés sous la forme `Nom · #TAG`.

08

Essai, achat et activation par Mac

L'essai permet d'utiliser QRT avec QLab pendant 7 jours à partir de la première connexion réelle.

Essayer

Téléchargez QRT, ouvrez QLab et connectez le premier workspace. Aucun compte La Régie Apps n'est demandé.

Acheter

Dans Réglages → Modules, choisissez QRT pour QLab. Apple gère le paiement et la première activation Mac est incluse.

Restaurer

Après une réinstallation, choisissez Restaurer les achats avec le même compte Apple. Le Mac déjà autorisé retrouve son accès.

Changer de Mac

Sur un nouveau Mac, restaurez l'achat puis choisissez soit de transférer une activation existante, soit d'acheter une activation Mac supplémentaire. Le transfert désactive l'ancien Mac.

09

Dépannage

▼ QRT ne voit aucun workspace

Vérifiez qu'un workspace QLab est ouvert, que le port 53000 est disponible, puis cliquez sur Recharger les workspaces.

▼ OSC refusé

Vérifiez le passcode et cochez au minimum View dans Workspace Settings → Network → OSC Access.

▼ La connexion distante échoue

Vérifiez l'adresse du Mac QLab, le réseau commun et le pare-feu. N'utilisez pas un réseau public non maîtrisé.

▼ Le port 9470 n'est pas ouvert

C'est normal tant que l'affichage navigateur est désactivé. Activez-le dans Réglages → Déploiement ; ce port n'est pas nécessaire au fonctionnement principal de QRT avec QLab.

▼ Un tag Jardin ou Cour est ignoré

Dans Name et Notes, le # est obligatoire ; dans Number, il est facultatif. Le tag fonctionne avec tous les types de cues.

▼ Un profil personnalisé n'apparaît pas sur le téléphone

Vérifiez que « Autoriser le choix du profil » est activé dans Réglages → Déploiement local. Le sélecteur réseau se met à jour automatiquement avec le nom et le tag du profil.

▼ LU n'apparaît pas instantanément

QRT lit QLab à cadence régulière. Le changement apparaît normalement au cycle de lecture suivant, soit environ une seconde.

▼ Un temps paraît figé

Vérifiez si le cue ou l'un de ses groupes parents est en pause dans QLab. QRT conserve alors volontairement la valeur affichée.

▼ L'achat n'est pas reconnu

Ouvrez Réglages → Modules puis choisissez Restaurer les achats avec le compte Apple utilisé lors de l'achat.

Besoin d'un repère supplémentaire ?

Décrivez le workspace, le mode du groupe, le numéro du cue et ce que QLab affiche au même instant. Ces quatre éléments permettent un diagnostic rapide.